

# Código 0851 - “A exclusão de remuneração e desligamento não é aceita quando houver pagamento relacionado”.

**Código: 0851**

**Descrição:** “A exclusão de remuneração e desligamento não é aceita quando houver pagamento relacionado”.

**Ação Sugerida:** Antes de excluir a remuneração ou desligamento exclua as informações de pagamento relacionadas.

**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, filtre por Eventos Periódicos S3000 e clique na seta Avança, verifique se existe uma carga de **Exclusão do evento S1210 (Pagamento)** aguardando envio, se houver faça o envio da mesma e só depois exclua a carga S1200 (remuneração)

Observação: Você não poderá excluir uma remuneração se já foi informado ao eSocial o pagamento da mesma.

Se não houver uma carga S3000 do evento S1210 aguardando envio, clique no botão [Carga Manual dos Eventos](#)

FP Gerenciamento de Transmissão do e-Social - Ambiente de Produção

Filtros para pesquisa:

☐ Eventos Iniciais  
☐ Eventos Não Periódicos  
☒ Eventos Periódicos

Evento: S-3000 - Exclusão de eventos

Data de Emissão:

Inicial: Final:

Modo lançamento:

☐ Inclusão  
☐ Retificação  
☐ Alteração  
☐ Exclusão

Fechamento dos Eventos Periódicos  
 Reabertura dos Eventos Periódicos  
 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência  
**Carga Manual dos Eventos**

Defina S1210 e defina que deseja gerar a carga manual de EXCLUSÃO do evento de pagamento, defina o período e o funcionário e clique em Gerar Carga

FP Geração de Carga Manual e-Social

Evento: S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Informações referentes ao evento S-1210

Nome Abreviado: 1

Tipo Carga:

☐ Arquivo Original  
☐ Arquivo de Retificação  
☒ Arquivo de Exclusão (S-3000)

Número Recibo Carga:

Período Geração:

Mês: Janeiro Ano: 2022

Tipo Cadastro:

☒ Funcionário  
☐ Sócio/Autônomo

Código: 1 Nome: NOME DO FUNCIONÁRIO

**Gerar Carga**

Em seguida envie a carga S3000 do evento S1210 para o Portal do eSocial e depois do retorno concluído com sucesso você conseguirá enviar a carga S3000 do evento S1200 que estava sendo rejeitada pelo Portal.

Revision #1

Created 23 August 2022 13:25:44 by DesenvolR

Updated 23 August 2022 13:25:44 by DesenvolR